

产品使用说明书 Product Manual

1000×缺铜木村 B 水稻营养液(3 种母液,干粉)

品牌	Chinook 钦诺克	
货号	CN260844	
中文名称	1000×缺铜木村 B 水稻营养液(3 种母液,干粉)	
英文名称	1000×Kimura B Nutrient Solution (-Cu) (Powder)	
产品别名	1000×缺铜木村 B 水稻营养液(3 种母液)、1000×缺铜木村 B 水稻营养液母液(干粉)	
用途	用于水稻营养研究及无土栽培	
配方出处	国际水稻所	
工作液浓度 (mg/L) :		
硫酸铵 (NH ₄) ₂ SO ₄		48.2
磷酸二氢钾 KH ₂ PO ₄		24.8
硝酸钾 KNO ₃		18.5
硫酸钾 K ₂ SO ₄		15.9
七水硫酸镁 MgSO ₄ ·7H ₂ O		135.1
四水氯化锰 MnCl ₂ ·4H ₂ O		1.81
钼酸 H ₂ MoO ₄ ·H ₂ O		0.09
硼酸 H ₃ BO ₃		2.86
七水硫酸锌 ZnSO ₄ ·7H ₂ O		0.22
乙二胺四乙酸铁钠 NaFeEDTA		7.34
四水硝酸钙 Ca(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O		86.4
pH		5.5-5.8
母液浓度 (g/L) :		
母液 A: 1000×大量元素微量元素干粉 (without Ca²⁺) (g/L) :		
硫酸铵 (NH ₄) ₂ SO ₄		48.2
磷酸二氢钾 KH ₂ PO ₄		24.8
硝酸钾 KNO ₃		18.5
硫酸钾 K ₂ SO ₄		15.9
七水硫酸镁 MgSO ₄ ·7H ₂ O		135.1

四水氯化锰 $MnCl_2 \cdot 4H_2O$	1.81	
钼酸 $H_2MoO_4 \cdot H_2O$	0.09	
硼酸 H_3BO_3	2.86	
七水硫酸锌 $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	0.22	
pH	5.5-5.8	
母液 B: 1000×铁盐干粉 (g/L) :		
乙二胺四乙酸铁钠 NaFeEDTA	7.34	
母液 C: 1000×钙盐干粉 (g/L) :		
四水硝酸钙 $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	86.4	
产品组成:		
组分	500mL	1L
母液 A: 1000×大量元素微量元素 干粉 (without Ca^{2+})	125g	250g
母液 B: 1000×铁盐干粉	5g	10g
母液 C: 1000×钙盐干粉	50g	100g
规格说明	1000×缺铜木村 B 水稻营养液, 为三组分浓缩液形式, 500mL/1L规格分别可以配置 500L/1000L 的 1×工作浓度的缺铜木村 B 水稻营养液。	
用法:		
1.配置母液:		
(1) 配置母液 A:		
称取母液 A 干粉 24.748g, 溶于 100mL 蒸馏水 (或根据比例配置其他容量: 123.74g 溶于 500mL、247.48g 溶于 1000mL), 如需灭菌, 则 121°C 高压灭菌 20 分钟或过滤除菌。		
(2) 配置母液 B:		
称取母液 B 干粉 0.734g, 溶于 100mL 蒸馏水 (或根据比例配置其他容量: 3.67g 溶于 500mL、7.34g 溶于 1000mL), 如需灭菌, 则 121°C 高压灭菌 20 分钟或过滤除菌。		
(3) 配置母液 C:		
称取母液 C 干粉 8.64g, 溶于 100mL 蒸馏水 (或根据比例配置其他容量: 43.2g 溶于 500mL、86.4g 溶于 1000mL), 如需灭菌, 则 121°C 高压灭菌 20 分钟或过滤除菌。		
2.配置工作液:		
(1) 分别量取配置好的母液 A、母液 B、母液 C 各 1mL, 滴入 997mL 水中, 混匀, 根据实验需求决定是否加入九水硅酸钠, 测试 pH 值, 调节 pH 值至 5.5-5.8, 即得缺铜木村 B 水稻营养液 1L。		

(2) 配制其它体积工作液，按比例依次加入混匀即可。

水稻培养需注意的问题及解决方案：

1. 硅元素添加量建议：

硅元素有助于植物生长，能够减少植物重金属胁迫。如果需要，可选择向培养基中添加 50-100 ppm 硅元素，即为 0.5-1 g/L 的 $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ 。硅酸钠呈碱性，加入硅酸钠后需要用 HCl 调节工作液 pH 值。

2. 氮元素需求量参照：

移植后 3 周内，40 ppm；分蘖数最大时，80 ppm；开花后两周，40 ppm；成熟，0 ppm。

3. 调节培养基 pH 值：

植物一般先吸收铵态氮，使培养液 pH 值下降，再吸收硝态氮，pH 值会上升，需及时调节营养液 pH 值。每隔一天用 1N NaOH 或 1N HCl，根据实验需求调节培养液的 pH 值（一般为 5.0-6.0）。

4. 更换培养基：

生长初期，每周更换一次营养液。分蘖期至开花期，每周更换两次营养液。开花后两周至成熟期，用自来水代替营养液，注意根据实验需求调节水 pH 值。

5. 补水：

每天至少补水两次，以补充蒸腾作用造成的水分流失。

6. 水稻水培常见问题和解决方法：

问题一：叶片褪绿发黄变白，初生的嫩叶首先受到影响，这些症状很容易在幼苗中出现 原因：缺铁，大概率是由于营养液 pH 值偏高造成的。

解决方案：根据实验需求调节营养液 pH 值（一般为 5.0-6.0），可以向幼苗喷施 0.5% 的 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 溶液（pH 4.4，加入 0.1% Tween20）。

问题二：整个植株变成浅绿色，老叶明显褪绿变黄橙色，并从顶端枯死。

原因：缺氮。

解决方案：每周至少更换两次营养液，并增加培养液中 N 浓度至 80 ppm。

问题三：根发育不良，并有很多分枝。

原因：pH 值过低。

解决方案：及时更换营养液，并及时调节营养液 pH 值。

问题四：出芽到开花期间，营养液有硫化氢气味，严重时伴随根部变黑。

原因：氮含量过低。

解决方案：规律更换营养液，并增加培养液中 N 浓度至 80 ppm。

储存方式：

母液 A 干粉、母液 B 干粉：常温运输，2-8°C 保存；保质期三年。

母液 C 干粉：常温运输，26°C 以下室温密封保存，贮存于避光、通风、干燥处；保质期



三年。注意：母液 C 干粉极易吸水潮解，要特别注意密封保存。
相关产品：
CN260844 1000×缺铜木村 B 水稻营养液(3 种母液,干粉)与 CN260845 1000×缺铜木村 B 水稻营养液(3 种母液)，营养成分完全相同，不同之处在于：前者，为粉末形式；后者，为液体形式。
注意事项：
<ol style="list-style-type: none">1. 本品若作为复合肥使用，可以采用天然水配制；若作为无土栽培营养液需用人工软水配制，如蒸馏水。2. 本品为木村 B 水稻营养液标准配方，不含硅酸钠。硅元素有助于植物生长，能够减少植物重金属胁迫。如果需要可选择向培养基中添加 50-100 ppm 硅元素，即为 0.5-1.0g/L 的 $\text{Na}_2\text{SiO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$。硅酸钠呈碱性，加入硅酸钠后需要用 H_2SO_4 或 HCl 调节工作液 pH 值。3. 本品中部分干粉已调 pH 值为 pH5.5-5.8，配置时需测试 pH 值并根据实际情况决定是否调节 pH 值。如需额外加入硅酸钠，则一定需重新调解 pH 值，正常培养一般调为 pH5.5-5.8。4. 影响植物生长的因素有很多，如光照、温度、湿度、病虫害等，实验前请充分考虑环境因素。5. 打开包装的产品务必及时配制工作液，配制好的工作液只能短期常温储存。6. 高倍母液低温会有析出，完全溶解后再配制工作液。7. 营养液缓冲体系较小，用水偏酸或偏碱都会对营养液造成影响。8. 称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。9. 干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。母液 C 干粉极易吸水潮解，要特别注意密封保存，可在瓶外加一层自封袋，并且远离火种、热源。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
废物处理：
检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。